

SC-200A



Filtru de aer patentat




Alternator produs si patentat de Senci



Cadru tratat pentru a preveni ruginirea



Esapament unic ce reduce zgomotul



Contor ore, voltmetru si frecventa in echipare standard



Kit roti si manere

| | Generator Senci | SC-200A |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|
| Sudura | Voltaj (fara sarcina) | 65V |
| | Amperaj | 50 - 200A |
| | Voltaj cu sarcina | 27.2V |
| | Putere iesire | 60% / 180A |
| | Tip electrod | 1.6 - 5.0 mm |
| Generator | Frecventa | 50 Hz |
| | Putere max. 230V | 5.5 kW |
| | Putere in regim continuu | 5 kW |
| | Factor de putere | 1 |
| | Regulator de tensiune | AVR |
| Motor | Tip motor Senci | SC 420 |
| | Putere motor Senci | 14cp/ 420cmc |
| | Rotatii motor | 3000 rpm |
| | Demaraj electric | Echipe standard |
| | Racire | Aer |
| | Carburant | Benzina |
| | Capacitate rezervor | 18 l |
| | Greutate utilaj | 98 kg |
| Dimensiuni Lxlxh (mm) | 780x 545x 632 | |



Panou de control

Echipe standard:

Alternator Senci de calitate superioara
Plaja mare de reglare a curentului, compatibil cu majoritatea electrozilor
Utilizare duala: sudura sau generator, un singur produs, 2 utilizari
Panou de control din metal, cadru si rezervor combustibil rezistent
Regulator de tensiune AVR
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Manere si roti pentru o deplasare mai usoara
Rezervor combustibil de 30 litri pentru o autonomie marita

