

Generator de curent

SC7500Q-3 (trifazic)



Generator Senci	SC7500Q-3
Freventa	50 Hz
Putere max. 400V	6 kVA / 4,8 kW
Putere max. 230V	1,6 kW
Putere in regim continuu	5 kVA / 4 kW
Amperaj	8,3 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor	Senci 188FE
Putere motor Senci	13 cp
Turatie motor	3.000 rpm
Factor de putere	0,8
Demaraj electric	Echipe standard
Racire	Aer
Carburant	Motorina
Capacitate rezervor	18 l
Consum	≤ 2,3 l/h
Autonomie (100% putere)	≤ 6,5 ore
Nivel zgomot (100% putere)	75-80 DbA
Greutate utilaj	164 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	960x560x770



ATS si AVR inclus

Echipe standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
Alternator Senci de calitate superioara
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
Silentios si prietenos cu mediul
Regulator de tensiune AVR
Compact, cadru rezistent
Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua
la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
Panou de control rezistent la ploaie si praf
Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand
sistemul este suprasolicitat
Echiptat cu roti pentru o mai buna deplasare
Rezervor combustibil de 18 litri



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md