

## SCD7500QN



**ATS si AVR  
inclus**



1 x priza 16 Ah  
1 x priza 32 Ah

Generator Senci	SCD7500QN
Plaja tensiune	230-235 V
Plaja frecventa	50-55 Hz
Putere max. 230V	<b>6.0 kVA</b>
Putere in regim continuu	<b>5.0 kVA</b>
Amperaj	8.3 A
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor	Senci 188FE
Putere motor Senci	13 cp
Turatie motor	3000 rpm
Factor de putere	1.0
Demaraj electric	Echipare standard
Racire	Aer
Carburant	Motorina
Capacitate rezervor	18.0 l
Consum	≤ 2.3 l/h
Autonomie (100% putere)	≤ 7.5 ore
Nivel zgomot (100% putere)	70-74 DbA
Greutate utilaj	170 kg
Dimensiuni LxIxh (mm)	960x560x770

### Echipare standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa  
Alternator Senci de calitate superioara  
Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului  
Senzor de suprasarcina cu auto-oprire  
Silentios si prietenos cu mediul  
Regulator de tensiune AVR  
Compact, cadru rezistent  
Performanta chiar si dupa 13 ore de functionare continua  
la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial  
Panou de control rezistent la ploaie si praf  
Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand  
sistemul este suprasolicitat  
Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare  
Rezervor combustibil de 18.0 litri



**ETOP**  
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023  
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90  
+ /373/ 67 707 707  
office@etop.md  
www.etop.md