

SC-2000i/is

Echipare standard:

Echipat cu alternator inverter Senci de calitate superioara
 Super insonorizat, sistem de reducere a zgomotului la 50 - 65 dB
 Inverter cu tehnologie superioara ce livreaza putere constanta pentru
 computere sau alte electronice sensibile
 Protectie lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
 Protectie termica ce protejeaza echipamentul impotriva supraincalzirii
 Turatie automata a motorului in functie de consumul de curent necesar
 Sock pentru pornirea in timpul sezonului rece
 3 leduri de avertizare ce indica functionarea generatorului, alarma
 suprasarcina, alarma nivel ulei scazut
 Greutate redusa, dimensiuni compacte, usor de carat si operat
 Buton blocare circuit combustibil (pentru depozitare)



Accesorii incluse



Panou de control



Inverter de curent Senci	SC-2000i	SC-2000is
Voltaj	220V	
Freventa	50 Hz	
Putere max.	1.8 kW	
Putere in regim continuu	1.60 kW	
Amperaj max.	7.8 A	
Amperaj in regim continuu	7.0 A	
Factor de putere	1.0	
Tip motor	Yamaha MZ80	Senci AP149F
Pornire motor	La sfoara	
Racire	Aer	
Carburant	Benzina	
Capacitate rezervor	4.2 l	
Autonomie (100% putere)	4 ore	
Autonomie (50% putere)	6.8 ore	
Nivel zgomot	60 dB	
Greutate utilaj	22 kg	
Dimensiuni L/l/h (mm)	540/ 330/ 505	

