

SC13000-TEQ-EVO-ATS



Aceeasi putere mono sau trifazic, prin simpla comutare a unui buton



Optional: Panou ATS



Panou comanda

| Generator Senci | SC13000-TEQ-EVO-ATS |
|----------------------------|---------------------|
| Freventa | 50 Hz |
| Putere max. 230V/400V | 11.3 kW |
| Putere nom. 230V/400V | 10 kW |
| Factor de putere 230V/400V | 0.8 |
| Regulator de tensiune | AVR |
| Tip motor Senci | GB680 |
| Putere motor Senci | 20 cp |
| Rotatii motor | 3000 rpm |
| Demaraj electric | Echipe standard |
| Racire | Aer |
| Carburant | Benzina |
| Capacitate rezervor | 45 l |
| Autonomie (100% putere) | 8 ore |
| Autonomie (50% putere) | 11 ore |
| Greutate utilaj | 165 kg |
| Dimensiuni L x l x h (mm) | 730 x 770 x 915 |

Echipe standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
 Alternator Senci de calitate superioara
 Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
 Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
 Silentios si prietenos cu mediul
 Regulator de tensiune AVR
 Portabil, compact, cadru rezistent
 Performanta chiar si dupa 11 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
 Panou de control rezistent la ploaie si praf
 Toba esapament ce opreste scanteile
 Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
 2 roti si maner pentru o mai buna deplasare
 2 prize Schuko 230V, 1 priza Schuko 400V
 Factor protectie IP23M
 Rezervor combustibil de 45 litri pentru o autonomie marita



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
 mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
 + /373/ 67 707 707
 office@etop.md
 www.etop.md