

SC18000-TE-ATS



Optional: Panou ATS

Panou comanda

Generator Senci	SC18000-TE-ATS
Freventa	50 Hz
Putere max. 400V	17 kW
Putere max. 400V	21 kVA
Ampraj	27.1 A
Factor de putere 400V	0.8
Regulator de tensiune	AVR
Tip motor Senci	GB1000
Putere motor Senci	32 cp
Rotatii motor	3600 rpm
Demaraj electric	Echipare standard
Racire	Aer
Carburant	Benzina
Capacitate rezervor	60 l
Autonomie (100% putere)	7.5 ore
Autonomie (50% putere)	10 ore
Greutate utilaj	230 kg
Dimensiuni Lxlxh (mm)	900 x 790 x 985

Echipare standard:

Contor ore, voltmetru si frecventa
 Alternator Senci de calitate superioara
 Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
 Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
 Silentios si prietenos cu mediul
 Regulator de tensiune AVR
 Portabil, compact, cadru rezistent
 Performanta chiar si dupa 10 ore de functionare continua la o sarcina de 50% pentru uz casnic dar si comercial
 Panou de control rezistent la ploaie si praf
 Toba esapament ce opreste scanteile
 Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
 2 roti si maner pentru o mai buna deplasare
 1 priza Schuko 230V, 1 priza Schuko 400V, conectori 400V
 Rezervor combustibil de 45 litri pentru o autonomie marita



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
 mun. Chișinău, str. Uzinelor 90
 + /373/ 67 707 707
 office@etop.md
 www.etop.md