

SCWP-100A



Motor Senci usor de pornit, OHV fiabil
Dispozitiv de protectie pentru nivel de ulei scazut
Paleta fixa si rotativa fabricata din fonta
Garnitura de etansare din ceramica
Senzor lipsa ulei cu oprirea automata a motorului
Carcasa pompei este fabricata din aliaj de aluminiu avand o greutate redusa dar o rezistenta mare
Raspandire larga, utilizare pentru gradinarit, irigatii sau alte domenii de aprovizionare cu apa

Motopompa Senci	SCWP-100A
Diametru aspirare	100 mm
Diametru refulare	100 mm
Inaltime pompare	30 m
Debit apa	85 m ³ /h
Adancime aspirare	7 m
Motor Senci	AP170F
Putere motor	7 cp
Nr. rotatii motor	3600 rpm
Pornire motor	la sfoara
Capacitate ulei	0.6 l
Capacitate rezervor	3.6 l
Greutate neta/cu ambalaj	30/33 kg
Dimensiuni LxIxH (mm)	580x430x530



Motopompa este livrata cu un set de coliere, garnituri, sorb si chei



ETOP
creat să reziste

Republica Moldova, MD-2023
mun. Chișinău, str. Uzinelor 90, of. 207
+ /373/ 67 707 707
office@etop.md
www.etop.md